

# Vinci 2125

Audiofilski wzmacniacz zintegrowany

 apart  
Sounds like the right choice

## DANE TECHNICZNE

- Moc wyjściowa: 2 x 80 W przy 8 Ohm; 2 x 125 W przy 4 Ohm
- Zalecana impedancja zestawów głośnikowych: od 4 do 8 Ohm
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): >0,038% (obc. 8 Ohm, przy 1 W / 1 kHz)
- Stosunek sygnał / szum: > 96 dB (A-ważony); Separacja kanałów: >90 dB
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 10 Hz – 60 kHz (+1/-3 dB)
- Wejścia analogowe: 3 liniowe (CD, DVD, AUX); 1 gramofonowe przełączane MM/MC
- Impedancja wejściowa: 10 kOhm (liniowe); 51 kOhm (gramofonowe MM); 100 Ohm (gramofonowe MC)
- Czułość wejściowa: 250 mV (liniowe); <15 mV (gramofonowe MM); <1 mV (gramofonowe MC)
- Wejścia cyfrowe: 3 elektryczne (SPDIF, 75 Ohm); 1 optyczne (SPDIF, Toslink®)
- Układy zabezpieczeń: przeciwprzepięciowe, termiczne, przeciw prądom stałym na wyjściach (DC offset)
- Zasilanie: Prąd zmienny, 230 V (+/-10%), 50-60 Hz
- Pobór mocy: <300 W przy maksymalnej mocy wyjściowej i obciążeniu 8 Ohm
- Bezpiecznik: 4 A / 250 V, wolno przepalający się, o wymiarach 20 x 5 mm
- Wymiary (szer. x wys. głęb.): 445 x 66 (80 ze stópkami) x 450 mm
- Wymiary opakowania: 535 x 166 x 521 mm
- Waga: 11,6 kg netto; 14,2 kg brutto

## Akcesoria dołączane w komplecie:

Przewód zasilający, podręcznik użytkownika, pilot zdalnego sterowania na podczerwień



**APart Audio Vinci 2125** to stylowy, wysokiej klasy wzmacniacz zintegrowany w eleganckiej, zwartej obudowie. W kombinacji z zestawami głośnikowymi **VINCI 5** lub **VINCI 7** zamieni pokój w salę koncertową. Przy odtwarzaniu koncertu muzycznego z płyty CD można doznać sugestywnego uczucia, że ulubieni artyści grają koncert na żywo w naszym domu. Wystarczy tylko usiąść i zrelaksować się.

Porównując **Vinci 2125** z dowolnym potężnym, ekskluzywnym wzmacniaczem jednej ze znanych firm, można się naprawdę zachwycić możliwościami jakie prezentuje **Vinci 2125** w zakresie naturalnego, dobrze kontrolowanego i przestrzennego dźwięku.

Ten wysokiej klasy zintegrowany wzmacniacz wyposażono w 4 wejścia sygnału cyfrowego, 3 wejścia analogowego sygnału liniowego oraz wejście gramofonowe z przełącznikiem dostosowującym jego parametry do rodzaju wkładki

(MM – z ruchomym magnesem lub MC – z ruchomą cewką). Ciągła moc wyjściowa wzmacniacza wynosi 2 x 80 W przy 8 Ohm lub nawet 125 W przy 4 Ohm, zaś mocy dynamiczna jest jeszcze znacznie wyższa.

Wygodną funkcją **Vinci 2125**, zwiększającą komfort jego użytkowania jest „stopniowe wzmocnienie po włączeniu”. Dzięki tej funkcji, po włączeniu zasilania następuje powolny wzrost poziomu głośności o 20 dB lub do poziomu jaki był ustawiony poprzednio.

Aluminiowy pilot zdalnego sterowania na poczerwień wyposażono w funkcję 5-stopniowego przygaszania fluoroscencyjnego wyświetlacza wzmacniacza. Jeśli wyświetlane znaki są zbyt jaskrawe dla użytkownika bądź przeszkadzają w ciemnym pomieszczeniu - można zmniejszyć ich jasność za pomocą przycisku na pilocie.

Uzupełnieniem wzmacniacza **Vinci 2125** są wysokiej klasy podstawkowe zestawy głośnikowe **VINCI 5** oraz **VINCI 7** firmy **APart Audio**.

